

SX-12

Yala electromagnetica cu cititor de proximitate incorporat si telecomanda



Atu Tech
One step forward

DESCRIERE

Yala electromagnetica aplicabila cu cititor de proximitate incorporat si telecomanda cu montare universala (stanga/dreapta). La impuls electric incuietoarea se deschide si se inchide inapoi numai dupa ce usa sau poarta a fost deschisa si inchisa.

CARACTERISTICI

- Deschidere electrica sau manuala
- Cititor de proximitate RFID EM 125Khz (interior si exterior)
- Programare cu telecomanda IR inclusa in pachet
- Inrolare telecomenzi (315MHz)
- Suporta pana la 2000 de utilizatori
- Buzzer si LED
- Butuc cu chei interior si exterior
- 3 chei
- Montare universala (stanga sau dreapta)
- Material: carcasa si opritor (otel zincat), butuc (alama masiva)

SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 12Vcc, 60mA~ 500mA
- Distanța citire telecomanda cu antena(315MHz)- 50 metri in camp deschis
- Dimensiuni yala: L127.5mm x W98mm x H40mm
- Dimensiuni opritor: L33mm xW98mm x H40mm

IMPORTANT

- Daca LED-ul nu lumineaza verificati daca yala este alimentata corect
- Daca LED-ul nu-si modifica culoarea la inchidere/deschidere atunci asigurati-va ca distanta dintre yala si opritor este mai mica de 5mm
- Daca suna incontinuu Buzzerul, asigurati-va ca limba nu este blocata si intra corect in opritor
- Daca telecomanda nu functioneaza verificati bateriile si verificati de asemenea daca este scoasa folia de plastic de la baza telecomenzii
- Daca nu citeste card-uri si tag-uri verificati daca, tag-ul sau card-ul este EM (125KHz) si de asemenea verificati daca nu a cazut cititorul de proximitate
- Daca Buzzerul functioneaza dar limba nu se misca atunci verificati motorul yalei
- Daca ati intrat in modul de programare si nu dati nici o comanda timp de 15 secunde atunci sistemul va iesi automat din acest mod
- La telecomenzile pe 315Mhz ridicati antena la maxim daca doriti distanta maxima de actionare

